

# WPKI-HK DN 32

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 209054

## Le caratteristiche principali

Modulo di rilancio per circuito di riscaldamento diretto

---

Per la combinazione con puffer

**WPKI-HK DN 25**

Cod. prodotto: 206627

**WPKI-HK DN 40**

Cod. prodotto: 209055



| Tipo        | WPKI-HK DN 25 | WPKI-HK DN 32 | WPKI-HK DN 40 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Codice art. | 206627        | 209054        | 209055        |

### Dati tecnici

|                                     |                      |                           |                                |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Raccordo in alto                    | G 1                  | G 1 1/4 I                 | G 1 1/2 I                      |
| Allaccio in fondo                   | G 1 1/2 A            | G 2 A                     | DN 40 PN6                      |
| Modello pompa di circolazione       | Wilo Para SC 25/6-43 | Grundfos UPML 32-105 AUTO | Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12 |
| Altezza                             | 383 mm               | 441 mm                    | 816 mm                         |
| Larghezza                           | 250 mm               | 250 mm                    | 320 mm                         |
| Profondità                          | 213 mm               | 218 mm                    | 554 mm                         |
| Indice di efficienza energetica EEI | 0,20                 | 0,23                      | 0,20                           |
| Altezza di mandata                  | 6,70 m               | 10,00 m                   | 12,00 m                        |
| Flusso max.                         | 7,80 m³/h            | 13,60 m³/h                | 28,30 m³/h                     |

## Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.